

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazon.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazon.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazon.SU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ GPS ТРЕКЕРА



TK STAR 911



1. Вкл/Выкл
2. Порт для зарядки
3. Ушко для ошейника

Состояние индикатора	Обозначение
Желтый индикатор горит	Нет сигнала GPRS
Желтый индикатор мигает	Есть сигнал GPRS
Синий индикатор горит	Нет GPS сигнала
Синий индикатор мигает	Есть GPS сигнал
Красный индикатор горит	Устройство заряжается
Красный индикатор не горит	Устройство заряжено

1. Приобретите SIM-карту

Купите обычную SIM-карту, активируйте её и пополните баланс

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ вы приобрели карту Nano/Micro SIM, то вам понадобится адаптер.

Убедитесь, что на SIM-карте не установлен PIN код.

Убедитесь, что переадресация вызовов отключена.


2. Запомните номер SIM-карты

Запишите номер вашей SIM-карты GPS.

ПРИМЕЧАНИЕ: GPS работает ТОЛЬКО на открытом воздухе.

3. Установка SIM-карты

Открутите 4 винта и откройте крышку, вставьте SIM-карту в слот



Micro SIM



Включение: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд, загорится индикатор. Когда устройство установит связь с GPS, индикатор начнет мигать каждые 3 секунды.

Выключение: нажмите кнопку Вкл/Выкл 5 раз (быстрыми нажатиями), индикатор погаснет.

Зарядка: зарядите трекер с помощью прилагаемого USB кабеля. Красный индикатор показывает, что аккумулятор заряжается. Когда устройство полностью зарядится, индикатор погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте быстрое зарядное устройство. Это может повредить аккумулятор.

4. Отслеживание SMS

Примечание: Все SMS-команды аналогичны командам приложения, устройство будет выполнять последнюю команду, отправленную вами через SMS/приложение.

4.1. Позвоните на номер телефона SIM-карты в трекере, и вы получите ссылку на местоположение в Google Картах, или отправьте сообщение **G123456#** на номер телефона SIM-карты в трекере.

Пояснение параметров/кодов в SMS-сообщении:

lat:22.63952
lon:114.17122
spd:002
T:24/09/15 16:00
bat:100%
ID:2015070203
<https://maps.google.com/maps?q=+22.63952,+114.17122>

lac:27a4 1223
T:24/09/15 15:17
bat:100%
ID:2015070203
Last:T:25/09/15 03:04
<https://maps.google.com/maps?q=+22.63949,+114.17188>

- **lat:** 22.63952 - Широта
- **lon:** 114.17122 - Долгота
- **spd:** 002 – Скорость движения устройства (км/ч)
- **T:** 24/09/15 16:00 Дата и время
- **bat:** 100% - Уровень заряда
- **ID:** 2015070203 – Номер устройства для входа в приложение
- **Ссылка на Google карты** – показывает местоположение трекера
- **lac:27a4 1223** – Данные LBS в реальном времени
- **Last:**T: 25/09/15 03:04 – Время когда трекер получал сигнал GPS

4.2 Настройка номера администратора

После настройки номера администратора все операции по отправке SMS на устройство будут осуществляться только под этим номером

Важно: Следующий красный пробел – это пробел в SMS команде

Команда: admin123456*номер телефона*

Этот номер телефона должен быть вашим собственным номером, а не номером SIM карты в трекере

Например: Admin123456 79530831692 (между командой и номером нужно поставить пробел)

Admin123456 79530831692

admin ok

4.5 Сброс до заводских настроек

Команда: begin123456

Ответ: begin ok

Примечание: все настройки восстанавливаются до заводских, за исключением настроек APN

begin123456

begin ok

5. Начало онлайн-отслеживания

Установите APN для трекера, для того чтобы заработало его онлайн отслеживание через приложение (Если устройство уже подключено к приложению, нет необходимости отправлять следующие команды)

Установите APN, отправив команду **apn123456content, apnuser123456content, apnpasswd123456content**

Обратите внимание, что содержимое предоставляется оператором SIM карты, в каждой команде после 123456 есть пробел!

После успешной настройки APN повторно вставьте SIM карту для загрузки устройства

Инструкция	Команда	Ответ
Установить точку доступа	apn123456apn content	apn ok
Установить имя пользователя	apnuser123456content	apnuser ok
Установить пароль	Apnpasswd123456content	apn passwd ok

5.1 Отслеживание на сайте

Платформа www.mytkstar.net

Выберите «Войти по ID» в нижней части экрана

Введите ID устройства

Введите пароль: 123456

Если устройство подает сигнал о слишком высокой скорости, или низком заряде батареи, то уведомление отправляется на номер администратора

Удаление номера администратора

Команда: noadmin123456 **Ответ:** noadmin ok

4.3 Настройка функции SOS

Команда: sos123456*номер телефона*

Этот номер телефона должен быть вашим собственным номером, а не номером SIM карты в трекере

Ответ: sos number ok

После установки номера SOS нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение 3 секунд, после чего устройство отправит SMS сообщение [help alarm!] на номер телефона

sos123456 13265790180

sos ok

help alarm!
Lac:27e3 774e
T:12/04/16 04:54
Bat:70%
ID:9081001189
Last:T:12/04/16 03:31
<http://maps.google.com/maps?q=+22.91505,+114.07875>

Удаление номера SOS

Команда: nosos123456 **Ответ:** nosos number ok

4.4 Установка местного времени (используется для изменения часового пояса при позиционировании SMS)

Команда:

timezone123456+1

timezone123456-1

timezone1234560

Timezone123456 +1

Time ok

5.2 Приложение для Android / IOS

Найдите «WINNES GPS» в Google Play / App Store, или отсканируйте QR-код, чтобы установить приложение на свой мобильный телефон



5.3.1 Вход по ID (только один трекер)

Выберите «Войти по ID» в нижней части экрана

Сайт: www.mytkstar.net

Идентификационный номер на обратной стороне обложки

5.3.2 Вход по имени пользователя

Если у вас 2 или более устройств отслеживания, вы можете нажать «Зарегистрироваться» в приложении, чтобы зарегистрировать учетную запись для отслеживания нескольких устройств одновременно. Идентификационный номер устройства можно добавить в вашу учетную запись в приложении

Выберите «Войти по имени пользователя» в нижней части экрана.

Сайт: www.mytkstar.net

Имя пользователя: Адрес электронной почты который вы использовали при регистрации

Пароль: пароль, который вы установили при регистрации своей учетной записи

5.3.3 Отслеживание в реальном времени

На карте нажимайте «+» и «-», чтобы увеличить или уменьшить масштаб

Нажмите «» для просмотра местоположений смартфона и трекера

Нажмите «» чтобы изменить вид карты между 2D и 3D

История передвижений: может найти карту маршрута в период до 6 месяцев выбрав начальное и конечное время

Геозона: в приложение придет уведомление, если трекер окажется за пределами установленной вами зоны

Настройка геозоны: Выберите на экране пункт «Geofence», нажмите в правом верхнем углу «+», чтобы настроить геозону, после чего устройство автоматически зафиксирует текущее положение в качестве центра, а затем изменит радиус на карте, нажав «+» (рекомендуемый радиус более 500 метров). Сохраните настройки, нажав «ОК». Устройство отправит уведомление, если трекер окажется вне выбранной зоны.

6. Частые проблемы и их решение

1. Устройство не включается:

Проверьте, заряжен ли аккумулятор

2. Нет сигнала SIM-карты:

Проверьте правильность установки SIM-карты.

Проверьте диапазон частот сети, поддерживаемый SIM-картой.

Убедитесь, на SIM карте не установлен PIN-код.

Убедитесь, что переадресация звонков выключена.

3. Нет сигнала GPS:

Рекомендуется обеспечить работу на открытой местности, в помещении сигнал GPS вероятно работать не будет

4. Нет ответа на SMS-команду:

Неверный формат команды или недостаточный баланс SIM-карты.

Убедитесь, что на SIM-карте достаточный баланс, она поддерживает совершение звонков, отправку сообщений, сеть GPRS, а также открыта функция отображения вызовов и отключена функция переадресации вызовов.

5. Работают СМС команды, но приложение не работает:

Проверьте правильность настройки APN. Найдите корректное содержимое APN SIM-карты. (См. раздел 5-5.1 «Настройки»).